

UBZ-LJ9, das lizenzfreie Funkgerät im PMR446 Standard. Kompakt, leicht und stabil. Mehr Reichweite, mehr Fun. Darüber redet man.

Kompakt

Mit seiner handlichen Größe und einem Gewicht von 138 g findet das UBZ-LJ9 praktisch überall Platz.

Robust

Diese Funkgeräte halten was aus! Sie sind nach IP32 gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt und haben dank robuster Bauweise eine lange Lebensdauer.

Flexibel

Mit 32 Funkkanälen und einstellbaren QT/DQT Signaltönen ist das UBZ-LJ9 mit praktisch jedem anderen PMR446-Funkgerät kompatibel.

Zubehör im Lieferumfang



2 x Li-Ion Akku
2 x Gürtelclip
2 x USB-C Kabel mit Netzadapter

Optionales Zubehör



KNB-86L
Li-Ion Akku mit 1150 mAH / 3,7 V



KHS-22
Nackenbügel-Headset mit PTT



EMC-11
Bügel-Ohrhörer-Headset mit PTT



UBC-9
2-fach Lader



EMC-12
Bügel-Ohrhörer-Headset mit PTT

Technische Daten

Modell	UBZ-LJ9
Frequenzbereich	446,0 bis 446,2 MHz
Anzahl Funkkanäle	32
HF-Sendeleistung	ERP 500 mW
Untercodes	QT38 / DQT83
Li-Ion Akkukapazität	3,7 V / 1.150 mAh
Betriebszeit (5:5:90)* / Ladezeit	max. 18 Stunden / ca. 3 Stunden
Betriebstemperaturbereich	-20°C bis +55°C
Abmessungen (BxHxT)	52 mm x 157 mm x 28 mm
Gewicht mit Akku und Gürtelclip	138 g

* Basierend auf 5% Senden / 5% Empfang / 90% Stand-by (Standardzyklus)

Avionic sale and customer service
Two-way radio and telecommunication technology



AVIONIC SERVICE GmbH / Srl
L.-Galvani-Str. 6/E Via L. Galvani | I-39100 Bozen / Bolzano
Tel. +39 0471 506 963 | Fax +39 0471 921 418
info@avionic-service.eu | avionic@pec.it | www.avionic-service.eu

JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel
Telefon: +49 (0)6101 / 4988-530 · Telefax: +49 (0)6101 / 4988-539
www.kenwood.de



KENWOOD



Na, hat's endlich gefunkt?

2er Set

FM-Handfunkgeräte-Set
UBZ-LJ9SET

PMR446

Pocket
size

UBZ-LJ9SET

FM-Handfunkgeräte-Set

PMR446

Anmelde- & gebührenfrei

Originalgröße

B: 52 mm

H: 157 mm*

T: 28 mm

Großer Drehregler für
An/Aus/Lautstärke

Griffige
PTT-Sprechtaste

Funktions-
tasten

Systemanschluss
für Zubehör

LED-Anzeige



Einfache Kommunikation für alle, die was zu sagen haben

Kompakt, leicht und einfach zu bedienen

Mit dem handlichen Funkgeräte-Set UBZ-LJ9SET haben Sie Ihre Kommunikation sicher im Griff. Es liegt perfekt in der Hand und ist einfach zu bedienen. Mit seinen 138 Gramm ist es ein echtes Leichtgewicht und kann bequem in der Tasche oder am Gürtel getragen werden.



Lange betriebsbereit, schnell geladen

Das UBZ-LJ9 verfügt über einen auswechselbaren Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 1150 mAh für eine Betriebsdauer von bis zu 18 Stunden (5% Senden, 5% Empfangen, 90% Standby). Dank USB-C Anschluss lässt sich der Akku sowohl über USB-Netzteil als auch über eine Powerbank laden. Die Akkus lassen sich auch laden, wenn sie nicht im Funkgerät eingesetzt sind. So können optional erhältliche Ersatzakkus geladen werden, während die Funkgeräte im Einsatz sind.



Große Reichweite und Rauschsperrung

Mit seiner 500 mW starken Sendeleistung erreichen die Funkgeräte eine Reichweite von bis zu 6 km*. Dank einstellbarer Rauschpegel-sperre kann die Empfangsempfindlichkeit angepasst werden.



Anzeige des Ladezustandes

Beim Einschalten des Funkgerätes werden der Ladezustand des Akkus und der aktuell gewählte Kanal für kurze Zeit angezeigt. Darüber hinaus lässt sich die Anzeige des Ladezustands auch über das Menü aufrufen.

Kenwood Zubehörbuchse

Der praktische Kenwood Systemanschluss erlaubt die problemlose Verwendung von optionalem Audiozubehör wie Headsets, Lautsprechermikrofonen oder Ohrhörern.



Integrierte VOX-Funktion

Dank der integrierten VOX-Funktion kann das UBZ-LJ9 in Verbindung mit einem Headset sprachgesteuert senden. Die Ansprechempfindlichkeit lässt sich über das Bedienmenü in drei Stufen einstellen.

32 Kanäle mit QT/DQT-Selektivruf

Bis zu 32 Kanäle im PMR446-Frequenzbereich lassen sich am Funkgerät einstellen. Damit kann das UBZ-LJ9 zu allen marktüblichen PMR446-Funkgeräten Kontakt aufnehmen. Darüber hinaus lassen sich bei aktiviertem QT/DQT-Selektivruf nur die Teilnehmer mit demselben Signaltone empfangen bzw. erreichen.



Wählbare Ruftöne

Bis zu 20 verschiedene Ruftöne können Nutzern individuell zugeordnet werden. So lassen sich einzelne User anhand des Ruftons leichter identifizieren.

* inkl. Antenne

* Die Reichweite kann in Abhängigkeit der Umgebungsbedingungen (Gelände, Bebauung, etc.) erhebliche Schwankungen aufweisen.