

# CT 990

10W, UNA POTENZA MAI VISTA



## 2 ANTENNE IN DOTAZIONE

- **Antenna lunga:** incrementa le prestazioni della radio in TX/RX
- **Antenna corta:** consente una migliore maneggevolezza

Avionic sale and customer service  
Two-way radio and telecommunication technology



AVIONIC SERVICE GmbH / Srl  
L.-Galvani-Str. 6/E Via L. Galvani | I-39100 Bozen / Bolzano  
Tel. +39 0471 506 963 | Fax +39 0471 921 418  
info@avionic-service.eu | avionic@pec.it | www.avionic-service.eu

**CT990** è dotato della funzione Dead Man (uomo a terra), utile nel caso in cui ci si trovi soli o isolati. Questa funzione monitora costantemente lo stato della persona che indossa la radio: nel caso in cui venga registrato un cambiamento di posizione della radio da verticale ad orizzontale (per malore o infortunio) **CT990** emette un allarme che viene inviato a tutti gli utenti sintonizzati sulla sua frequenza.

**Versione:** Dual Band VHF/UHF  
**Colore:** Nero  
**Frequenza:** 144-146MHz  
(Export 136-174MHz)  
430-440MHz  
(Export 400-470MHz)  
**Potenza d'uscita:** 10W VHF/UHF

## CARATTERISTICHE

- 257 canali memorizzabili
- 83 + 83 codici DCS e 38 toni CTCSS
- Passo di canalizzazione selezionabile 25kHz/12,5 kHz
- Visualizzazione di doppia banda (VHF/UHF)
- Banda di frequenza (impostabile a seconda

- del paese/area di utilizzo): 144-146 MHz & 430-440MHz (Rx/Tx).
- Modo di funzionamento: UHF/VHF, VHF/VHF o UHF/UHF
- Passo di canalizzazione selezionabile 25kHz/12,5 kHz
- Certificato IP67
- Funzione Dead Man (uomo a terra)
- **Funzione DQT (conversazione privata)**
- Ampio display LCD a colori
- Toni di attivazione ponti ripetitori
- Chiamate selettive individuali / di gruppo
- Side Tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Funzione VOX
- Indicazione vocale della funzione selezionata "VOICE"
- Visualizzazione opzionale del numero del canale, numero del canale e frequenza, nome del canale
- Funzione di frequenza invertita
- Funzione Scan
- Ricevitore radio FM
- Potenza di trasmissione selezionabile: alta (10W) o bassa (5W)
- Offset di frequenza



- Ripetitore shift
- Funzione di "Blocco canale occupato"
- Indicatore sul display del livello della potenza di trasmissione
- Roger Beep
- Funzione TOT (time out timer)
- Blocco tastiera
- Reset delle funzioni/canali
- Indicazione vocale di basso livello di batteria
- Pacco batteria Li-Ion 2800mAh
- Presa accessori: 2 pin Kenwood

## CONFEZIONI E CODICI

Radio, **antenna lunga e antenna corta**, pacco batterie Li-Ion 2800mAh, clip da cintura, caricatore da tavolo, laccio da polso, adattatore da muro.

**cod. C1339**

## SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG10 - C974.01

Completo di cavo di connessione USB per PC