

PS 622



AVIONIC SERVICE GmbH / Srl

L.-Galvani-Str. 6/E Via L. Galvani | I-39100 Bozen / Bolzano

Tel. +39 0471 506 963 | Fax +39 0471 921 418

info@avionic-service.eu | avionic@pec.it | www.avionic-service.eu

Empfänger-Prüfgerät mit 3 Frequenzbändern (4m, 2m, 70cm) für analoge und digitale Meldeempfänger



- Zur Überprüfung von analogen und digitalen Meldeempfängern
- USB-Schnittstelle zur Datenübertragung
- Telegrammtext und Status-Signal im PS 622 speicherbar
- Anschluss für Signal- und Steuerleitungen

Das Empfänger-Prüfgerät PS 622 arbeitet zusätzlich zum 4m- und 2m-Band nun auch im **70-cm**-Bereich.

Über die zukunftssichere USB-Schnittstelle lässt sich das Gerät mit der komfortablen PC-Windows-Software steuern. Die Gerätefunktionen können bequem programmiert und angezeigt werden. Individuelle Texte für POCSAG-Empfänger oder FMS-Statussignale lassen sich im Gerät abspeichern.

An der Anschlussbuchse stehen die Steuersignale für spezielle Mess- und Prüfaufbauten zur Verfügung.

Erfahrung – Kundennähe – Innovation – Made in Germany.



Leistungsmerkmale PS 622

Frequenzbereich	68 .. 87,5 MHz, 146 .. 174 MHz und 430 .. 470 MHz
Selektivruf	analog: Tonfolge (ZVEI, CCIR, EEA) digital: POCSAG (512, 1200 oder 2400 Baud), FFSK: FMS / ZVEI digital 1200 Baud
Pegelton	350 – 3800 Hz
Reichweite	bis zu 5 m
Spannungsversorgung	9V-Blockbatterie bzw. Akkumulator, Steckernetzteil
Temperaturbereich	+5 bis +35° C
Maße (LxBxH)	ca. 155 x 84 x 31 mm
Gewicht	ca. 220 g (inkl. Batterie)

Lieferumfang

PS 622	Empfänger-Prüfgerät, Best.-Nr.: 622.0100
PC-Software	Windows-Software zur bequemen Steuerung und Anzeige der Gerätefunktionen
USB-Anschlusskabel	Verbindungskabel zwischen PC und PS622
Batterie	9V - Blockbatterie

Zubehör

Steckernetzteil	Best.-Nr.: 620.9900
Anschlusskabel für Signal- und Steuerleitungen	Best.-Nr.: 622.9800