

CT590 S

IL PRIMO DUAL BAND DEI RADIOMATORI



Avionic sale and customer service
Two-way radio and telecommunication technology



AVIONIC SERVICE GmbH / Srl
L.-Galvani-Str. 6/E Via L. Galvani | I-39100 Bozen / Bolzano
Tel. +39 0471 506 963 | Fax +39 0471 921 418.
info@avionic-service.eu | avionic@pec.it | www.avionic-service.eu



Versione: VHF/UHF
Colore: Nero
Frequenza: 144-146MHz
(Exp. 136-174MHz)
430-440MHz
(Exp. 400-480MHz)
Potenza d'uscita: 5W VHF/UHF

CARATTERISTICHE

- 50 toni CTCSS e 208 codici DCS
- 128 canali memorizzabili
- Tono 1750Hz per ponti ripetitori
- Funzione di Emergenza SOS
- Visualizzazione doppia banda VHF/UHF e canale
- Modo di funzionamento:
UHF/VHF, UHF/UHF, VHF/VHF

- Potenza d'uscita: 5W UHF/VHF
- Display LCD con retroilluminazione selezionabile in 3 colori
- Ricevitore radio FM (87.5-108MHz)
- Scan, Dual Watch
- Canalizzazione: 25KHz/12.5KHz
- Vox regolabile su 10 livelli
- Selezione modalità canale o frequenza
- TOT (Time out timer)
- Funzione DTMF
- Funzione Reverse
- Funzione allarme di emergenza
- Impostazione e memorizzazione nome canali
- Funzione ricerca codici CTCSS e DCS
- PTT-ID
- BCLO (Busy Channel Lockout function):
funzione blocco canale occupato
- Selezione alta/bassa potenza

- Step di frequenza: 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz
- Offset di frequenza regolabile:
0-69.990MHz
- Direzione Offset impostabile
- Squelch regolabile in 9 livelli
- Indicazione vocale della funzione selezionata
- Blocco tastiera
- Power Save (economizzazione batteria)
- Programmabile da PC
- Pacco batteria Li-Ion 1500mAh
- Presa accessori 2pin Kenwood

CONFEZIONI E CODICI

Radio, pacco batterie 1500mAh 7,4V
Li-Ion, caricatore rapido da tavolo, adattatore da muro, antenna, aggancio cintura
cod. C1354

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG10 - C974.01

Completo di cavo di connessione USB per PC